

Handbok

PlexTalk PTN-2

2016-09-26



1 Grundläggande beskrivning

1.1 Spelarens knappar och anslutningar

För att vända spelaren rätt ska högtalaren, den perforerade delen, vara uppe i det högra hörnet. På spelarens framkant är CD-läsaren.

Ovansidan

På ovansidan finns det 27 knappar, dessa är placerade i 5 grupper.

På vänstra delen

finns det 4 knappar.

Uppifrån och nedåt är dessa:

- | | |
|----------|--|
| Meny | används till inställningar och funktioner |
| Media | används för att växla media |
| Gå till | används för navigering mellan sida och rubrik |
| Bokmärke | används för navigering mellan bokmärken, lägga in och ta bort bokmärken. |

Till höger om Menyknappen finns en rad med tre vippknappar. Från vänster

Tonläge Överkant Tonläge upp och i nederkant Tonläge ner

Volym Överkant Volym upp och i nederkant Volym ned

Hastighet Överkant Hastighet upp och i nederkant Hastighet ner.

Under dessa vipp-knappar finns det numeriska tangentbordet, 12 knappar. Tangenterna är placerade som tangenterna på en telefon. Femman är markerad med en prick, till vänster om 0 sitter * (Stjärna) , Avbryt och till höger sitter # (fyrkant), Enter (Bekräfta).

Knapparnas funktioner

- 2 Upp eller Avbryt
- 4 Vänster eller Flytta bakåt
- 6 Höger eller Flytta framåt
- 8 Ned eller Enter
- 9 Kopiera filer
- 0 Användarmanual På/Av
- * Ångra/Avbryt
- # Enter

Under det numeriska tangentbordet finns tre knappar.

Från vänster till

Bakåt eller Snabbspola bakåt (Håll in knappen)

Start/Stopp Startar eller 0 Stoppar uppspelningen

Framåt eller Snabbspola framåt (Håll in knappen)

De fem knapparna till höger, placerade under högtalaren

Information

till höger om 3 eller 6. Här får du veta hur mycket batteritid, hur långt du kommit i boken mm

Automatisk avstängning

till höger om Information. Här kan du välja hur lång tid boken ska spelas innan den stängs av.

Boklista

under Information sätter Boklista. Två knappar Föregående bok och Nästa bok.

Av/På

En nedsänkt knapp under Automatisk avstängning. Slår av och på spelaren

Mata ut

Sitter längst ned till höger. Matar ut CD-skivan.

Framkant

På spelarens framkant finns CD-läsaren. Sätt in DAISY-boken, CD- eller MP3-CD i denna springa. Så snart skivan

satts in en bit, kommer skivan dras in automatiskt. Spelaren informerar om skivans innehåll. Därefter startar uppspelning.

Vad är upp och ner på skivan?

Känn utifrån centrumhålet på skivan, bara en centimeter från hålet finns en upphöjd ring. Denna sida ska vara nedåt när skivan sätts i spelaren.

Vänsterkant

På vänsterkanten finns två kontakter och en SD-kortläsare. SD-kortläsaren sitter närmast. Därefter kommer kontakten för hörlurar och längst bort kommer USB-kontakten.

Baksidan

Här finns en kontakt och där ansluts strömadaptern.

1.2 Funktioner

Starta spelaren

- Håll in Av/På tills en ton hörs

Vad är klockan och datumet

- Håll in Information i två sekunder så läser spelaren upp tid och datum.

Volym

- För att öka volymen, tryck på övre Volym-halvan ovanför det numeriska tangentbordet
- För att minska volymen, tryck på nedre Volym-halvan ovanför det numeriska tangentbordet.

Uppspelninshastighet

- För att öka hastigheten tryck på överkant på Hastighets-halvan. ovanför det numeriska tangentbordet.
- För att minska hastigheten tryck på nederkant på Hastighets-halvan. ovanför det numeriska tangentbordet.

Sätt in SD-kort

- Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till höger. Tryck in hela kortet tills ett litet "klick" låter, i kortläsaren, på vänster sida och låt det "fjädra" ut. Kortet sitter inne i spelaren. Inget våld behövs!

Tag ut SD-kortet

- Tryck in kortet, tills ett litet "klick" låter, släpp efter och kortet "fjädrar" ut. Drag ut kortet

Automatisk avstängning

- 1 Tryck Automatisk avstängning, spelaren säger Automatisk avstängning 15 minuter inställd. Upprepa tryckningen tills önskad tid uppnåtts. Spelaren stängs automatiskt av när den önskade tiden uppnåtts, utan någon kommentar.
Alternativen är 15, 30, 45 minuter, 1 timme, 1 timme och 30 minuter, 2 timmar samt av

2 Användningsområden

2.1 Daisy

Välj bok

När det gäller daisy-böcker på CD, så ligger det en bok per skiva.

Om flera skivor kopieras till ett SD-kort eller ett USB-minne, så finns flera böcker på samma minne.

- 1 Tryck Media, spelaren informerar vilket media som är valt. Spelaren säger skiva, SD-kort eller USB-minne. Är fel media valt, ändra genom att trycka på Media igen.
- 2 Byt bok genom att trycka Boklista tills önskad bok läses upp.
- 3 Tryck Start/Stopp för att starta uppspelningen

Starta eller stoppa uppspelning

- Tryck Start/Stopp

Spola framåt eller bakåt i boken

- Håll ned Höger eller Vänster för att spola framåt eller bakåt i boken.

Hoppa framåt eller bakåt i boken

Istället för att spola, finns möjligheten att hoppa mellan miningar (fras), sida (sida) eller Nivå (kapitel). Det kan finnas flera nivåer.

Ställ in förflyttningen genom att tryck 2, spelaren säger fras, sida eller nivå. Så länge spelaren är påslagen är önskad inställning vald.

Tryck Höger (6) för att hoppa framåt eller Vänster (4) för att hoppa tillbaka

Information

Tryck Information för att få information om:

- Batteritid
- Spelad tid
- Återstående tid
- Total tid
- Vilken sida läses och hur lång tid är det kvar.
- Författare
- Titel
- mm

Bokmärke

För att lägga in ett bokmärke.

- 1 Tryck Bokmärke två gånger. spelaren säger Lägg in bokmärke.
- 2 Tryck Enter eller Start/Stopp för att lägga in bokmärket.
- 3 Spelaren säger bokmärke nummer tillagt.

För att radera ett bokmärke.

- 1 Tryck Bokmärke tre gånger. Spelaren säger Radera bokmärke.
- 2 Skriv in numret på det bokmärke du vill ta bort.
- 3 Tryck Enter eller Start/Stopp, aktuellt bokmärke är raderat.

För att radera alla bokmärken i aktuell bok.

- 1 Tryck Bokmärke tre gånger. Spelaren säger Radera bokmärke.
- 2 Skriv 0 för att radera alla bokmärken
- 3 Tryck Enter eller Start/Stopp, alla bokmärken raderas.

Gå till bokmärke

- 1 Tryck Bokmärke, spelaren säger Gå till bokmärke.
- 2 Skriv in numret på aktuellt bokmärk som ska raderas
- 3 Tryck Enter eller Start/Stopp, spelaren börjar läsa automatiskt.

3 Kapacitet

SD-kortets minne, max	32 GB
Automatisk avstängning,	efter 15 minuter
Speltid, max	10 timmar vid fulladdning

4 Inställningar

4.1 Grundinställningar

- 1 Tryck Meny, spelaren säger Meny
- 2 Tryck Höger, till spelaren säger Systeminställningar
- 3 Tryck Enter, spelaren säger Välj objekt, systemegenskaper
- 4 Tryck Enter, spelaren läser upp version- och serienummer
- 5 Vill du inte lyssna eller göra inställningar fortsätt bara med Höger.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Välj guide, volym
- 4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
- 5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Språk och namn på rösten.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Välj talsyntesröst
- 4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
- 5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Språk och namn på rösten.
- 6 Flytta med Höger eller Vänster tills du kommer till lämplig röst och bekräfta med Enter.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Välj Vänteljud

- 4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
- 5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Vänteljud.
- 6 Flytta med Höger eller Vänster tills du kommer till lämplig Vänteljud och bekräfta med Enter.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Ställ in datum och tid.
- 4 Skriv in år, månad och dag. Du kommer att få förslag och om de stämmer godkänn endast med Enter
- 5 Därefter skriver du in tiden med fyra siffror. Tryck Enter när du är klar.
- 6 Spelaren upprepar tid och datum.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Inställning av tonhöjd för talsyntes.
- 4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
- 5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Inställning för tonhöjd, normal
- 6 Flytta med Höger/Vänster till lämplig Tonhöjd och bekräfta med Enter.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Välj ljud för knapptryckning.
- 4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
- 5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Ljud vid knapptryckning på/av..
- 6 Flytta med Höger/Vänster till lämplig Knappljud och bekräfta med Enter.
- Det finns flera inställningar som görs på samma sätt enligt ovan.

Undersidan

På undersidan finns en batterilucka. Den är fästad med en skruv, rakt under Mata ut. Byt batteriet genom att skruva ur skruven och ta ur batterierna.

Varning: Du bör endast använda rekommenderade batterier i denna enhet. Om man inte gör det kan i värsta fall en explosion eller brand uppstå.

Ladda PLEXTALK

För att ladda det interna batteriet måste du ansluta PLEXTALK till ett strömuttag via strömadaptern. Gör följande:

- För att ladda batteriet via strömkontakten, anslut den medföljande strömadaptern i strömkontakten på baksidan.
- Anslut sedan strömadaptern till ett strömuttag. Uppladdningen kommer att starta.

4.2. Underhåll och batteriskötsel

4.2.1. Skötsel av enheten

Torka av damm och smuts från PLEXTALK med en mjuk tygbit fuktad med mildt neutralt diskmedel och torka sedan av med en torr tygbit.

Varning: Se till att PLEXTALK inte är ansluten till en strömkälla när du rengör den.

4.2.2. Batteriskötsel

För att få ut så mycket som möjligt ur ditt uppladdningsbara batteri bör du noga läsa följande punkter.

- Batteriet tar normalt 4 timmar att ladda fullt. När du använder din PLEXTALK för första gången eller efter en månad utan användning bör du ansluta den till en strömkälla och ladda i minst 24 timmar.
- Batterilivslängden beror på hur ofta det används och återuppladdas. Dess kapacitet att lagra elektrisk laddning minskar med tiden. När tiden för praktisk användning mellan varje uppladdning blir för kort behöver du ersätta batteriet med ett nytt. Dessa kan köpas från din lokala återförsäljare. Din återförsäljare kan också ge dig råd om återvinning och hantering av förbrukade batterier.
- Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och miljö.

För att behålla batteriets prestanda bör följande procedur utföras var sjätte månad:

- Ladda batteriet fullt
- Köra enheten på batteri tills det tar slut
- Ladda upp